

## S11 A3Y 20

### Regülatör

## S11 A3Y 20

Alüminyum Sargı Trifaze Mikroişlemcili Voltaj Regülatörü

### Teknik Bilgiler

#### Şebeke Giriş

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Güç                            | 1200 KVA     |
| Güç Faktörü                    | 0.8          |
| Giriş Voltajı Düzeltme Aralığı | 300/460 v    |
| Çalışma Frekansı               | 50 Hz, ± %5  |
| Akım Kapasitesi                | 3x1450 amper |

#### Regülatör Çıkış

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Çıkış Voltajı           | 380 VAC ( +/- %1 )  |
| Aşırı Yüklenme          | 10 saniye, %200 yükte   |
| Düzeltme (Kontrol) Hızı | ~ 90 Volt / Saniye  |
| Çalışma Tekniği         | RISC Mikroişlemci kontrollü tam otomatik servo kontrol                  |
| Çıkış Koruması          | Kısa devre, aşırı akım, düşük gerilim, yüksek gerilim koruma(Opsiyonel) |

### Genel

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Gösterge ve Butonlar     | True RMS sayısal voltmetre                             |
| Mekanik Bypass           | Var  |
| Kontrol                  | RISC Mikroişlemci kontrollü tam otomatik servo kontrol |
| Koruma Sınıfı            | IP20   |
| Ebatlar G x D x Y ( cm ) | 3x(117x120x170)  |
| Ağırlık                  | 4500 kg  |
| Kullanılan Varyak Sayısı | 24 Adet 12,5 kva varyak                                |
| Kullanılan Motor         | 3 adet 721 motor                                       |
| Kullanılan Şalter        | 3 adet 630 amper aç-kapa özengilli şalter              |