

S11 C1Y 07



Regülatör

S11 C1Y 07

Bakır Sargı Monofaze Mikroişlemcili Voltaj Regülatörü

Teknik Bilgiler

Şebeke Giriş

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Güç | 20 KVA |
| Güç Faktörü | 0.8 |
| Giriş Voltajı Düzeltme Aralığı | 175/265 v |
| Çalışma Frekansı | 50 Hz, ± %5 |
| Akım Kapasitesi | 70 amper |

Regülatör Çıkış

| | |
|-------------------------|---|
| Çıkış Voltajı | 220 VAC (+/- %1) |
| Aşırı Yüklenme | 10 saniye, %200 yükte |
| Düzeltme (Kontrol) Hızı | ~ 150 Volt / Saniye |
| Çalışma Tekniği | RISC Mikroişlemci kontrollü tam otomatik servo kontrol |
| Çıkış Koruması | Kısa devre, aşırı akım, düşük gerilim, yüksek gerilim koruma(Opsiyonel) |

Genel

| | |
|--------------------------|--|
| Gösterge ve Butonlar | True RMS sayısal voltmetre |
| Mekanik Bypass | Var |
| Kontrol | RISC Mikroişlemci kontrollü tam otomatik servo kontrol |
| Koruma Sınıfı | IP20 |
| Ebatlar G x D x Y (cm) | 57x47x32 |
| Ağırlık | 72 kg |
| Kullanılan Varyak Sayısı | 1 adet 4,5 kva varyak |
| Kullanılan Motor | 1 adet 313 motor |
| Kullanılan Şalter | 1 adet 2x100 amper kutup değiştirici kilitleli şalter |